



MBJ3R3U LTE

Centralino a 2 ingressi autoalimentato per amplificare e miscelare il segnale proveniente da diverse antenne.

Tutta la gamma è dotata dell'innovativa funzionalità A.B.L.A. (Automatic Building Level Adjustment) in grado di mantenere costante il livello di uscita TV impostato mediante i trimmer dedicati, anche al variare del livello del segnale d'ingresso.

- A.B.L.A. Technology: sistema esclusivo FRACARRO per il mantenimento costante del livello di uscita impostato anche al variare del livello di ogni ingresso (circuiti A.B.L.A. indipendenti)
- Stabilizzazione del livello di uscita anche per alte variazioni del segnale TV di ingresso.
- Led di funzionamento dei circuiti A.B.L.A. dedicati.
- Amplificazione separata: i centralini MBJ Evo lavorano ad amplificazione separata e a gestione indipendente dei segnali provenienti dalle diverse antenne.
- Alta schermatura contro i disturbi LTE (LTE Free)
- Guscio protettivo : i nuovi centralini sono dotati di un contenitore in materiale ABS ignifugo e non propagante la fiamma (Classe V0)
- Predisposto per il fissaggio su barra DIN standard con sgancio rapido.
- Ingombro ridotto del 60%: rispetto ai modelli precedenti, gli ingombri dei nuovi MBJ EVO sono stati ridotti notevolmente e si possono installare con facilità all'interno delle scatole a muro.

- Alimentatore switching ad altissimo rendimento(>80%) e circuito di protezione contro i corto-circuiti autoripristinante.
- Dip-switch per l'inserimento della telealimentazione su ogni ingresso (100mA totali).
- Led di stato dell'alimentatore.
- Faston per il collegamento all'impianto di messa a terra dell'impianto TV.

ARTICOLO		MBJ3R3U LTE
Codice		223607
IN		2
Bande		III+DAB, UHF
Guadagno	(dB)	35, 35
Regolazione	(dB)	20, 20
Figura di rumore	(dB)	6, 6
Liv. Usc.	(dB μ V)	110, 120