

EYELED

Faretto ad incasso con palpebra 1W - 350mA IP66
Recessed downlight with eyelid 1W - 350mA IP66

Materiale / Material:

- Alluminio
Aluminum

Incluso / Included:


- Cassaforma ø20mm H80mm
Formwork ø20mm H80mm

Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Corrente costante: utilizzare con art. "KITLED" (pag.312)
Constant current: use with item "KITLED" (pag.312)

Note tecniche / Note tecniche:

- Distanza massima dal driver: 5MT
Max distance from driver: 5MT



Codice Code	Potenza Power	Lumen	Kelvin	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Lunghezza cavo Cable length	Ampere (mA) Ampere (mA)	PKG
EYELED/CR/BC	1W	120 Lm	3000K	>80Ra	45°	IP 66	cromo / chrome	150 cm + JST	350mA	10/100
EYELED/CR/BN	1W	125 Lm	4000K	>80Ra	45°	IP 66	cromo / chrome	150 cm + JST	350mA	10/100
EYELED/CR/BF	1W	130 Lm	6400K	>80Ra	45°	IP 66	cromo / chrome	150 cm + JST	350mA	10/100
EYELED/CR/BL	1W	80 Lm	-	-	45°	IP 66	cromo / chrome	150 cm + JST	350mA	10/100
EYELED/SI/BC	1W	120 Lm	3000K	>80Ra	45°	IP 66	silver / silver	150 cm + JST	350mA	10/100
EYELED/SI/BN	1W	125 Lm	4000K	>80Ra	45°	IP 66	silver / silver	150 cm + JST	350mA	10/100
EYELED/SI/BF	1W	130 Lm	6400K	>80Ra	45°	IP 66	silver / silver	150 cm + JST	350mA	10/100
EYELED/SI/BL	1W	80 Lm	-	-	45°	IP 66	silver / silver	150 cm + JST	350mA	10/100

Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks