



## STRIP LED DOPPIA

Striscia con doppia fila di led 24V, 2.5 mt. flessibile, 480 led/mt. "effetto luce continua" LED 3528  
 Strip with double row of LEDs, flexible, 480 LEDs/mt. "continuous light effect" reel 2.5 mt. LED 3528

### Consigli per l'utilizzo / Advice for use::

- Applicare la striscia su alluminio o altro metallo idoneo alla dissipazione. Vedere sezione "Profili alluminio" (pag.158)  
 Apply the strip of aluminium or other metal suitable for the dissipation. See "Aluminium profiles" section (pag.158)
- Tensione costante: utilizzare converter 24V (pag.306-307)  
 Constant voltage: use 24V converter (pag.306-307)



Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen	Kelvin	Nr. LED	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Adesiva Adhesive	PKG
LEDADPIP20BC	38.4W/MT	24V DC	3020 Lm\mt	3000K	480 led/mt	>80Ra	120°	IP 20	Bianco / White	SI	1/30
LEDADPIP20BN	38.4W/MT	24V DC	3200 Lm\mt	4000K	480 led/mt	>80Ra	120°	IP 20	Bianco / White	SI	1/30
LEDADPIP20BF	38.4W/MT	24V DC	3360 Lm\mt	6400K	480 led/mt	>80Ra	120°	IP 20	Bianco / White	SI	1/30
LEDADPIP64BC	38.4W/MT	24V DC	3020 Lm\mt	3000K	480 led/mt	>80Ra	120°	IP 64	Bianco / White	SI	1/30
LEDADPIP64BN	38.4W/MT	24V DC	3200 Lm\mt	4000K	480 led/mt	>80Ra	120°	IP 64	Bianco / White	SI	1/30
LEDADPIP64BF	38.4W/MT	24V DC	3360 Lm\mt	6400K	480 led/mt	>80Ra	120°	IP 64	Bianco / White	SI	1/30

### Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel  
 Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance  
 Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks