



AFI121T

Amplificatori autoalimentati da interno con connettore F che permettono di amplificare e distribuire il segnale TV e SAT a tutte le prese di appartamenti e abitazioni, garantendo un livello di segnale ottimale in tutti i punti dell'impianto. Design compatto ed elegante.

- Alimentatore switching incorporato, ad alto rendimento e basso consumo
- Cacciavite incluso per la regolazione del guadagno e del tilt
- Regolazioni alloggiato sotto lo sportellino, apribile o completamente staccabile
- Asole per fissaggio a muro interne, non visibili dall'esterno, per realizzare delle installazioni a vista
- Bassa figura rumore
- Completamente schermato
- Installazione facile e veloce
- Led verde di segnalazione accensione

ARTICOLO		AFI121T
Codice		223231
IN		1
Bande		VHF + UHF
Uscite		2
Liv. Usc.	(dB μ V)	105
Guadagno	(dB)	15, 15
Regolazione	(dB)	-
Figura di rumore	(dB)	4, 4
Conf.	pz	1