



MBX5740LTE

Centralino a 4 ingressi autoalimentato per amplificare e miscelare il segnale proveniente da diverse antenne. Sono dotati di contenitore in metallo pressofuso completamente schermato con connettori F.

Amplificazione separata delle bande VHF e UHF per la versione 125dB μ V, amplificazione push-pull per la versione 130dB μ V.

L'alto guadagno e l'elevato livello di uscita li rendono ideali per l'impiego in impianti centralizzati di medie-grandi dimensioni. Coperchio con viti imperdibili.

- Elevato guadagno ed alto livello d'uscita
- Meccanica in pressofusione completamente schermata
- Alimentatore switching integrato
- Tecnologia Push-pull

ARTICOLO		MBX5740LTE
Codice		235108
IN		4
Bande		III+DAB, IV, V, UHF
Guadagno	(dB)	38, 43, 43, 43
Regolazione	(dB)	20, 20, 20, 20
Figura di rumore	(dB)	4.5, 7.5, 7.5, 7.5
Liv. Usc.	(dB μ V)	122, 125