



## MBX5720

Centralino a 2 ingressi autoalimentato per amplificare e miscelare il segnale proveniente da diverse antenne. Sono dotati di contenitore in metallo pressofuso completamente schermato con connettori F.

**Amplificazione separata delle bande VHF e UHF per la versione 125dB $\mu$ V, amplificazione push-pull per la versione 130dB $\mu$ V.**

L'alto guadagno e l'elevato livello di uscita li rendono ideali per l'impiego in impianti centralizzati di medie-grandi dimensioni. Coperchio con viti imperdibili.

- Elevato guadagno ed alto livello d'uscita
- Meccanica in pressofusione completamente schermata
- Alimentatore switching integrato
- Tecnologia Push-pull

ARTICOLO	MBX5720	
Codice	235021	
IN	2	
Bande	VHF, UHF	
Guadagno	(dB)	43, 43
Regolazione	(dB)	20, 20
Figura di rumore	(dB)	4,5, 6
Liv. Usc.	(dB $\mu$ V)	122, 125