

Sprint 382



- Incorporata nei motoriduttori Falcon M5 ENC, Falcon M8 C ENC, Falcon M14 C, Falcon M20 C, Blizzard 500 C ENC e Blizzard 900 C ENC.

Codice

JA382



230 V

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tensione di alimentazione (Vac) | 230 (+6% -10%) 50Hz |
| Potenza assorbita (W) | 10 |
| Carico max. motore (W) | 1000 |
| Carico max. accessori (mA) | 500 |
| Temp. di funzionamento (°C) | -20 +55 |
| Fusibili di protezione | 2 |
| Logica di funzionamento | Automatica/Automatica "Passo Passo"/Semiautomatica/Sicurezza/Semiautomatica B/Uomo presente C/Semiautomatica "Passo Passo" |
| Tempo di lavoro | Programmabile (da 0 a 4 minuti) |
| Tempo di pausa | Programmabile (da 0 a 4 minuti) |
| Forza di spinta | Regolabile su 50 livelli |
| Ingressi in morsettiera | Open/Open parziale/Stop/Sicurezze apertura e chiusura/Stop/ Costa/ Alimentazione + terra |
| Ingressi in connettore | Finecorsa in apertura e chiusura/Encoder |
| Uscite in morsettiera | Lampeggiatore/Motore/Alimentazione accessori 24Vdc/Lampada spia 24Vdc/Failsafe |
| Connettore rapido | Riceventi Genius 5PIN |
| Programmazione | n° 3 tasti (+, -, F) e display, modo semplice o completo |
| Funzioni programmabili Modo Semplice | Logica di funzionamento/Tempo pausa/Forza di spinta/Direzione cancello |
| Funzioni programmabili Modo Completo | Coppia allo spunto/ Frenata/Failsafe/Prelampeggio/ Lampada spia/ Logica sicurezze/Encoder/Rallentamenti/Tempo apertura parziale/ Tempo lavoro/ Richiesta assistenza/Conta cicli |