MASTER TL-E Circular Super 80

TL-E 32W/865 1CT/12

Questa lampada circolare TL (diametro tubo 29 mm) rende possibile la distribuzione della luce in tutte le direzioni. È adatta all'uso in un'ampia gamma di apparecchi per illuminazione per diversi scopi, inclusi quelli decorativi, in applicazioni come scuole, uffici, negozi e abitazioni e per l'illuminazione delle zone residenziali.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	G10Q [G10q]
Vita al 50% di guasti (Nom)	13000 h
Fattore sopravvivenza (2.000 ore)	98 %
Fattore sopravvivenza (4.000 ore)	77 %
Fattore sopravvivenza (6.000 ore)	60 %
Fattore sopravvivenza (8.000 ore)	45 %

Dati tecnici di illuminazione	
Codice colore	865 [CCT di 6.500 K]
Flusso luminoso (Nom)	2310 lm
Flusso luminoso (specificato) (Nom)	2310 lm
Designazione colore	Bianca fredda
Temperatura di colore correlata (Nom)	6500 K
Efficienza luminosa (specificata) (Nom)	72 lm/W
Indice di resa dei colori (Nom)	80
Fattore mantenimento flusso luminoso (20.000 ore)	84 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (4.000 ore)	79 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (6.000 ore)	75 %
Fattore mantenimento flusso luminoso (8.000 ore)	73 %

Funzionamento e parte elettrica	
Power (Rated) (Nom)	32.0 W
Corrente lampada (Nom)	0,450 A
Tensione (Nom)	81 V

Temperatura	
Temperatura di progettazione (Nom)	25 °C

Controlli e regolazione del flusso	
Regolabile	Si

Approvazione e applicazione	
Classe di efficienza energetica (ELL)	A
Contenuto di mercurio (Hg) (Nom)	8 mg
Consumo energetico kWh/1000 h	35 kWh

Dati del prodotto	
Codice prodotto completo	872790084055100

MASTER TL-E Circular Super 80

Nome prodotto ordine	TL-E 32W/865 1CT/12
EAN/UPC - Prodotto	8727900840551
Codice d'ordine	84055100
Codice Locale	E3286
Numeratore - Quantità per confezione	1
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	12

N. materiale (12NC)	928026386570
Peso netto (Pezzo)	0,180 kg
ILCOS Code	FSC-32/65/1B-E-G10q-29/299

Warnings and safety

- È estremamente improbabile che la rottura di una lampada possa avere conseguenze sulla salute dei consumatori. Nel caso in cui una lampada si rompa, ventilare la stanza per 30 minuti e rimuovere i frammenti, preferibilmente indossando dei guanti. Riporre i frammenti in una busta di plastica sigillata e smaltirli presso i luoghi opportuni per il riciclo. Non utilizzare un aspirapolvere.

Disegno tecnico



TL-E 32W/865

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 32W/865 1CT/12	30,9 mm	27,1 mm	299,0 mm	303,5 mm	241,0 mm	246,0 mm

© 2018 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.