

## MINIPROIETTORE LED 6W

Mini proiettore LED 6W - 230V orientabile per interno ed esterno, nr. 3 lenti facilmente intercambiabili incluse

Mini adjustable LED projector for indoor and outdoor, nr. 3 easily interchangeable lenses included

### Materiale / Material:

- Lega alluminio  
Aluminium alloy

### Incluso / Included:



- Lente da 60° montata sul faretto  
60° lens mounted on spotlight
- Lenti da 15° e 30° intercambiabili  
Interchangeable 15° and 30° lens

### Non incluso / Not included:

- Base per montaggio superficie  
Surface mounting base
- Picchetto di fissaggio  
Fixing picket

### Varianti / Variants:

- Base per montaggio superficie  
Surface mounting base
- Montaggio con picchetto  
Picket mounting



Codice Code	Potenza Power	Tensione Voltage	Lumen	Kelvin	CRI	Fascio Beam Angle	IP	Finitura Finish	Lunghezza cavo Cable length	PKG
PROJ6WBIBC	6W	220 - 240V	410 Lm	3000K	>80Ra	15° - 30° - 60°	IP 65	bianco / white	100 cm	1/50
PROJ6WBIBN	6W	220 - 240V	450 Lm	4000K	>80Ra	15° - 30° - 60°	IP 65	bianco / white	100 cm	1/50
PROJ6WNEBC	6W	220 - 240V	410 Lm	3000K	>80Ra	15° - 30° - 60°	IP 65	nero / black	100 cm	1/50
PROJ6WNEBN	6W	220 - 240V	450 Lm	4000K	>80Ra	15° - 30° - 60°	IP 65	nero / black	100 cm	1/50

### Accessori compatibili / Compatible accessories:

Codice Code	Descrizione Description	IP	Finitura Finish	Dimensioni Dimensions	PKG
PICC/SPOT	Picchetto optional per montaggio a terra / Optional picket for ground mounting	IP 20	Nero / Black	ø40x165	1/1
PROJBSBI	Base bianca per montaggio in superficie solo per interno / White base for surface indoor mounting	IP 20	Bianco / White	ø80x25	1/1
PROJBSNE	Base nera per montaggio in superficie solo per interno / Black base for surface indoor mounting	IP 20	nero / black	ø80x25	1/1

### Sicurezza / Safety:

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel

Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance

Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks