STARTER COLLEGAMENTO IN SERIE

STARTER

Con condensatore.



TABELLA D'IMPIEGO - *TABLE OF USE* - TABLA DE EMPLEJO

Collegamento / Conexión / Connection 230V	Per LAMPADE LINEARE / Para LÁMPARAS LINEAL - Per LINEAR LAMPS										Per DURALUX L / Para - Per DURALUX L	
	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
	4 6 8	15 13	15 16	18 20	22	30 32	38	36 40	58 65		18 24	36
AST-480S SUPER	simplicitaire simplicitaire simplicitaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
AST-480 Standard	simplicitaire simplicitaire	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
AST-422S Series *	in serie/in serie en serie/en serie	•		•	•	•						

Anche per circuito singolo a 110-130V - Also for 110-130V single circuit - También para circuito simple a 110-130V

4÷22 Vdc	-25°C +35°C

Dati caratteristici

Potenza	22 W	Tensione	4÷22 Vdc				

Caratteristiche dimensionali



ø	20 mm
H	37 mm

Caratteristiche elettriche

Potenza nominale	22 W
Tensione d'ingresso	4÷22 Vdc
Temperatura di esercizio	-25°C / +35°C

Norme e Direttive

2011/65/EU, 2012/19/EU, 2015/863	

Dati logistica

Peso netto articolo	6 gr
Barcode articolo singolo	8011905805241
Numero di pezzi confezione multipla	1000
Barcode confezione multipla	8011905751661

Tutte le parti di questo documento sono di proprietà di Duralamp. Tutti i diritti riservati. Questo documento e le informazioni incluse sono fornite senza alcuna responsabilità derivante da errori o omissioni. Nessuna parte di questo documento può essere tagliata, riprodotta o utilizzata senza autorizzazione scritta. Duralamp mantiene il diritto di modificare i dati inclusi senza preavviso a causa di miglioramenti del prodotto. Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranza di +/- 10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE121).