

DETTAGLI

ABSOLUTA104



CARATTERISTICHE:

- Fino a 8 zone a bordo
- Espandibile fino a 104 zone di ingresso
- Fino a 32 zone via radio
- Collegamento a 16 tastiere LCD o LED
- 250 chiavi/tag
- 16 partizioni
- Fino a 6 uscite incorporate espandibili a 50

Supporto Scheda ABS-IP

La centrale può gestire la scheda opzionale ABS-IP per la comunicazione con i ricevitori Surgard o il programma di gestione Boss

ITV2: Protocollo per integratori di sistemi

E' disponibile ora ITV2, il protocollo lo standard di Tyco Security Products per integratori e sviluppatori che vogliono integrare Absoluta in sistemi di supervisione e controllo

Funzione «Smart SMS»

La centrale può essere programmata per inviare SMS per gli eventi desiderati, il testo verrà composto automaticamente aggiungendo, inoltre, data ed ora

Notifiche degli eventi con e-mail

Con la scheda ABS-IP installata è possibile programmare la centrale per inviare e-mail usando indirizzi diversi secondo la categoria dell'evento

Gestione dei PIN duplicati

Quando la generazione dei PIN automatica è disabilitata, un utente che programma il suo PIN potrebbe scegliere un PIN già esistente, la centrale ora riconosce questa condizione e la gestisce nella massima sicurezza

Più di 10 nuove migliorie

Zone comando Monostabili, Menu per codici Ronda, e molto altro.

DESCRIZIONE

La nuova centrale ABSOLUTA 104 Bentel Security è in grado di rispondere e soddisfare esigenze di sicurezza residenziale e le più evolute ed avanzate installazioni industriali.

Obiettivo primario della Centrale ABSOLUTA 104 è quello di rendere semplice l'utilizzo agli utenti semplificando le operazioni di installazione e funzionamento dell'intero sistema.

Questo obiettivo è stato possibile raggiungerlo grazie alla riduzione della difficoltà del software di gestione e del firmware della centrale stessa, con la possibilità di programmare o effettuare diagnosi sull'impianto direttamente da remoto.

La centrale ABSOLUTA 104 può gestire le 8 aree singolarmente o a gruppi, in modalità parziale o totale.

Ogni area o gruppo può essere programmata singolarmente con il proprio tempo di ingresso o uscita e di inserimento o disinserimento.

La centrale ABSOLUTA 104 può gestire fino a 2000 eventi, anche in questo caso grazie alla flessibilità nella programmazione è possibile personalizzare completante il sistema d'antifurto.

Il comunicatore PSTN della centrale ABSOLUTA 104 gestisce 32 numeri di telefono per comunicazioni vocali, digitali, per istituti di vigilanza, ed invio di sms aggiungendo il modulo opzionale ABS-GSM.

Ogni numero presente nel comunicatore può avere un proprio codice cliente e protocollo di comunicazione.

La centrale ABSOLUTA 104 è in grado di gestire fino ad un massimo di 206 messaggi vocali registrabili per la guida vocale e l'avvisatore telefonico.

Tutte le comunicazioni vocali in entrata ed in uscita della centrale permettono operazioni come: ascolto ambientale, colloquio vocale bidirezionale, interrogazione dello stato degli ingressi con risposta vocale da parte della centrale stessa, accensione e spegnimento di apparecchiature collegate, inserimento e disinserimento di aree, ripristino degli allarmi, blocco delle chiamate etc.

Tutte le operazioni elencate sono disponibili ed accessibili solo dopo avere inserito il codice segreto che può essere disabilitato immediatamente dopo l'utilizzo.

Il programmatore dell'orario aggiunge alla centrale la possibilità di gestire automaticamente inserimenti o disinserimenti su base giornaliera o settimanale per ogni singola area. Inoltre, esso è in grado di controllare 16 timer giornalieri per la gestione di eventi correlati.

La centrale ABSOLUTA 104 è in grado di gestire fino a 32 rilevatori via radio e 16 radiochiavi, tramite i ricevitori VRX32-433 e VRX32-868.

La programmazione della centrale ABSOLUTA 104, può essere effettuata direttamente da tastiera o da computer, attraverso l'applicazione con il software BOSS in ambiente

Windows, dando la possibilità di programmare e monitorare la centrale dall'interfaccia RS232, USB o direttamente in teleassistenza.

Alla centrale ABSOLUTA 104 Bentel Security, si possono installare anche i lettori di prossimità per chiave digitale, come ad esempio il lettore PROXI ed ECLIPSE 2 fino ad un massimo di 32 postazioni, con la possibilità di gestione di chiavi SAT e tessera PROXI-CARD fino ad un massimo di 250 unità.