User's Manual

Smart Plug
Forcell F-Energy EU02

EN

User's manual
Smart Plug Forcell F-Energy EU02

Tips:
Only supports 2.4 GHz Wi-Fi network
Simplified steps to install App on your smart phone or tablet on Apple/Google Play Store
Works with Amazon Alexa, Google Home

How to connect Smart Plug to Wi-Fi network
Download or scan the QR code and install the Smart Life App for either iOS or Android.
Once downloaded, the app will ask you to register your device.
Enter your phone number or email. If you selected phone number, you will receive a text with a registration code. If you chose email, you will then create a password.
Attention: There's no Registration Code needed if email method chosen.
Please note: there are two modes configurations (Quick Mode/AP Mode) available for you to choose before adding the device to app. Quick Mode is recommended.

Quick Mode Configuration (Common)
1. Make sure quick mode configuration is initiated: the indicator light blinks blue rapidly (twice per second). If it blinks blue slowly (once every 3 seconds), press and hold the power button on the Smart Plug for 6 seconds until the indicator light blinks rapidly.
2. Tap the icon "+" in the top right corner of "Smart Life", choose your device type and enter into "Add Device"
3. Follow the in-app instructions to connect the Smart Plug to your Wi-Fi network.
4. Once connected, the App will prompt the connection, and click "Done".
5. Now you can control the Smart Plug through Smart Life APP.
6. Once the configuration is completed successfully, the indicator light will turn to solid blue and the device will be added to the "Device List".

AP Mode Configuration
1. Make sure AP mode configuration is initiated: the indicator light blinks blue slowly (once every 3 seconds). If it blinks blue rapidly (twice per second), press and hold the power button on the Smart Plug for 6 seconds until the indicator light blinks slowly.
2. Tap the icon "+" in the top right corner of "Smart Life" tab and then select the device type (Electrical outlet), enter into the "Add Device" page, click "AP Mode" at the top right corner of "Add Device" tab to add device.
3. Follow the in-app instructions to connect the Smart Plug to your Wi-Fi network.
4. Once connected, the App will prompt the connection, and click "Done".
5. Now you can control the Smart Plug through Smart Life APP.
6. Once the configuration is completed successfully, the indicator light will turn to solid blue and the device will be added to the "Device List".
7. Please note: you can add the Smart Plug to Echo/Google Home following this instructions below. Or the one on the companion Smart Life App, go to "Profile" -> "Integration", tap "Amazon echo" or "Google Home" and install.

How to connect Smart Plug to Amazon Alexa
1. Launch Smart Life App, sign in your account and make sure Smart Plug is in device list.
2. Modify device name so that Alexa can easily recognize, such as: Living Room Light, Bedroom Light, etc.
3. Minimize Smart Life App, then launch the Alexa App and sign in your Alexa account and make sure you have an Alexa voice-controlled device installed like Echo, Echo dot, etc.
4. In the upper left corner of Home page, click > button to show App menu. Then clicks "Skills" in the menu.
5. Type in Smart Life in the search bar and click the search button next to it.
6. Enable Smart Life to the skill, then sign in your Smart Life account to complete the account linking.
7. After linked account successfully, you can ask Alexa to discover devices. Alexa will show all the discovered devices after 20 seconds.
8. Back to Menu by clicking > button, and then click "Smart Home" button.
9. In Smart Home page, you can group your devices for different categories. Your Smart Life APP has been skilled with Alexa. Now you can control your Smart Plug through Alexa.

How to connect Smart Device to Google Home
1. Launch the Google Home App and made sure Google Home speaker is installed. If not, please follow Google Home speaker installation instruction to complete the installation.
2. Once Google Home is installed, in the upper left corner of the App Google Home page, click button to show App menu. Then click "Home control".
3. On "Add device" page, scroll down to find "Smart Life" and then click it. Sign in Smart Life 4. APP with your account and password. Choose Smart Life APP in the dropdown menu to complete the account linking.
4. After successful account linking, in Google Home App you can see all the smart devices from your Smart Life App account. You can assign rooms for each device.
5. Now you can use Google Home to control your smart devices, you can say like:
OK Google, turn on/off wall light
OK Google, set bedroom light to red.

Troubleshooting and FAQ
1. What devices can I control with the Smart Plug?
You can control lights, fans, portable heaters, and any small appliances in accordance with the Smart Plug's specifications.
2. What should I do when I cannot turn Smart Plug on or off?
Make sure your mobile devices and the Smart Plug are connected to the same Wi-Fi network.
Make sure the device control in the App Smart Plug are turned on.
3. What should I do when device configuration process has failed?
You could:
• Check whether the Smart Plug is powered on or not.
• Check whether your mobile device is connected to 2.4 GHz Wi-Fi network.
• Check your network connectivity. Make sure the router is working properly:
• If the router is dual-band router, please select 2.4G network and then add Smart Plug
• Enable the router's broadcast function
• Configure the encryption method as WPA2-PSK and authorization type as AES, or set both as auto.
• Wireless mode cannot be 1 Only.
• Check for Wi-Fi interference or relocate the Smart Plug to another location within the signal range.
• Check whether the router's connected devices reach the amount limit. Please try to turn off some device's Wi-Fi function and configure Smart Plug again.
• Check if router's wireless MAC filtering functions in enabled. Remove the device from filter list and make sure the router is not prohibiting Smart Plug from connection.
• Make sure the password of your Wi-Fi network entered in App is correct when adding Smart Plug.
• Make sure the Smart Plug is in ready for App-Configuration: the indicator light is quick blinking blue (twice per second) for quick mode configuration, slow blinking blue (once every 3 seconds) for AP mode configuration.
• Repeat the App-configuration process.
• Factory reset the Smart Plug and try to add it again.
• Can I control Smart Plug through 2G/3G cellular networks?
The Smart Plug and the mobile device are required to be under same Wi-Fi network when adding the Smart Plug for the first time. After successful configuration, you can remotely control the device through 2G/3G/4G cellular networks.
5. How can I share my device with family?
Run the App Smart Life, go to "Profile" -> "Device Sharing" -> "Sent, tap "Add Sharing", now you can share the device with added family members.
6. How to reset this device?
Factory reset: After Smart Plug is plugged into a power socket, press and hold (for 6 seconds) the power button on the Smart Plug until the indicator light blinks blue rapidly. Indicator lighting pattern:
• Quick blinking blue (twice per second): Quick mode configuration is initiated.
• Slow blinking blue (once every 3 seconds): AP mode configuration is initiated.
• Solid blue: The Smart Plug is connected to the Wi-Fi network.
• Off: The Smart Plug is switched off and no Wi-Fi network.

The selective collection symbol placed on the product, packaging and instructions means that the product in accordance with the requirements of WEEE 2012/19/EU, as well as its packaging in accordance with PPWR 2025/40, at the time of disposal, requires selection and segregation so that, caring for the environment, these components are disposed of properly in accordance with local requirements.

DE

Benutzerhandbuch
Smart Plug Forcell F-Energy EU02

Tipps:
Nur unterstützt 2.4GHz-WLAN-Netzwerk
Vereinfachte Schritte zur Installation der App auf Ihrem Smartphone oder Tablet im Apple/Google Play Store
Kompatibel mit Amazon Alexa, Google Home

Wie verbinde ich die Smart Plug mit dem WLAN-Netzwerk
Downloaden oder scannen Sie den QR-Code und installieren Sie die Smart Life App für iOS oder Android.
Sobald die App heruntergeladen ist, werden Sie aufgefordert, Ihr Gerät zu registrieren.
Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein. Wenn Sie die Telefonnummer wählen, erhalten Sie eine SMS mit einem Registrierungscode. Wenn Sie die E-Mail-Methode wählen, erstellen Sie ein Passwort.
Achtung: Es wird keine Registrierungscode benötigt, wenn die E-Mail-Methode gewählt wird.
Bitte beachten Sie: Es stehen Ihnen zwei Konfigurationsmodi (Schnellmodus/AP-Modus) zur Verfügung, bevor Sie die Gerät zur App hinzufügen. Der Schnellmodus wird empfohlen.

Schnellmodus-Konfiguration (Common)
1. Stellen Sie sicher, dass die Schnellmodus-Konfiguration gestartet ist: Die Kontrollleuchte blinkt schnell blau (zweimal pro Sekunde). Wenn sie langsam blau blinkt (einmal alle 3 Sekunden), halten Sie die Ein/Aus-Taste der Smart Plug 6 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte schnell blinkt.
2. Tippen Sie auf das Symbol „+" oben rechts in „Smart Life". Wählen Sie Ihren Gerätetyp aus und gehen Sie zu „Gerät hinzufügen" (Add Device).
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Smart Plug mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden.
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt die App die Verbindung an, und klicken Sie auf „Fertig" (Done).
5. Jetzt können Sie die Smart Plug über den Smart Life App steuern.
6. Nach erfolgreicher Konfiguration leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft blau, und das Gerät wird zur „Gerateliste" (Device List) hinzugefügt.

AP-Modus-Konfiguration
1. Stellen Sie sicher, dass die AP-Modus-Konfiguration gestartet ist: Die Kontrollleuchte blinkt langsam blau (einmal alle 3 Sekunden). Wenn sie schnell blau blinkt (zweimal pro Sekunde), halten Sie die Ein/Aus-Taste der Smart Plug 6 Sekunden lang gedrückt, bis die Kontrollleuchte langsam blau blinkt.
2. Tippen Sie auf das Symbol „+" oben rechts im „Smart Life"-Tab und wählen Sie den Gerätetyp (Steckdose) aus. Gehen Sie zur Seite „Gerät hinzufügen" (Add Device) und klicken Sie oben rechts im „Gerät hinzufügen"-Tab auf „AP-Modus" (AP Mode), um das Gerät hinzuzufügen.
3. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um die Smart Plug mit Ihrem WLAN-Netzwerk zu verbinden.
4. Sobald die Verbindung hergestellt ist, zeigt die App die Verbindung an, und klicken Sie auf „Fertig" (Done).
5. Jetzt können Sie die Smart Plug über den Smart Life App steuern.
6. Nach erfolgreicher Konfiguration leuchtet die Kontrollleuchte dauerhaft blau, und das Gerät wird zur „Gerateliste" (Device List) hinzugefügt.

Wie verbinde ich die Smart Plug mit Amazon Alexa
1. Starten Sie die Smart Life App, gehen Sie zu „Profil" -> „Gerätefreigabe" -> „Gesendet", tippen Sie auf „Freigabe hinzufügen", jetzt können Sie das Gerät mit hinzugefügten Familienmitgliedern teilen.
6. Wie setze ich dieses Gerät zurück?
Werkseinstellungen: Nachdem die Smart Plug an eine Steckdose eingesteckt wurde, halten Sie die Ein/Aus-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, um die Werkseinstellungen zurückzusetzen, bis die Kontrollleuchte schnell blau blinkt.

Indikator-Leuchtmuster:
• Schnelles Blinken blau (zweimal pro Sekunde): Schnellmodus-Konfiguration wird gestartet.
• Langsames Blinken blau (einmal alle 3 Sekunden): AP-Modus-Konfiguration wird gestartet.
• Dauerhaft blau: Die Smart Plug ist mit dem WLAN-Netzwerk verbunden.
• Aus: Die Smart Plug ist ausgeschaltet und es besteht keine WLAN-Verbindung.

Das Symbol für die getrennte Sammlung auf dem Produkt, der Verpackung und der Anleitung bedeutet, dass das Produkt gemäß der WEEE-Richtlinie 2012/19/EU und der Verpackung gemäß PPWR 2025/40 am Ende ihrer Lebensdauer getrennt entsorgt und sortiert werden müssen, damit die Komponenten unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften umweltgerecht recycelt werden können.

PL

Instrukcja obsługi
Inteligentne gniazdko Forcell F-Energy EU02

Wskazówki:
Obsługuje wyłącznie sieci Wi-Fi 2,4 GHz
Proste kroki instalacji aplikacji na smartfonie lub tablecie za pośrednictwem Apple App Store lub Google Play
Współpracuje z Amazon Alexa oraz Google Home

Jak połączyć inteligentne gniazdko z siecią Wi-Fi
Pobierz aplikację
Pobierz aplikację Smart Life, skanując kod QR lub bezpośrednio z App Store lub Google Play na urządzenie z systemem iOS lub Android.
Rejestracja urządzenia
Po zainstalowaniu aplikacji zostaniesz poproszony o zarejestrowanie swojego urządzenia.
Wprowadź swój numer telefonu lub adres email.
Jeśli wybierzesz numer telefonu, otrzymasz wiadomość SMS z kodem rejestracyjnym.
Jeśli wybierzesz email, będziesz musiał utworzyć hasło.
Uwaga: Wybierając metodę rejestracji za pomocą e-maila, kod rejestracyjny nie jest wymagany.
Tryby konfiguracji
Aplikacja oferuje dwa tryby konfiguracji: Tryb szybki (Quick Mode) i Tryb AP (AP Mode). Zalecamy jest Tryb szybki.

Konfiguracja w trybie szybkim (Quick Mode)
1. Upewnij się, że gniazdko jest w trybie szybkiej konfiguracji: dioda LED miga szybko na niebiesko (dwa razy na sekundę). Jeśli miga wolno (raz na trzy sekundy), przytrzymaj przycisk zasilania na gniazdku przez 6 sekund, aż dioda zacznie migać szybko.
2. W aplikacji Smart Life dotknij ikony „+" w prawym górnym rogu, wybierz typ urządzenia (zazwyczaj to „Dodaj urządzenie" (Add Device).
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć inteligentne gniazdko z siecią Wi-Fi.
4. Po pomyślnym połączeniu aplikacja wyświetli komunikat o połączeniu, a następnie kliknij „Gotowe" (Done).
5. Teraz możesz sterować inteligentnym gniazdkiem za pomocą aplikacji Smart Life.
6. Po zakończeniu konfiguracji dioda LED zaświeci się na stały niebiesko kolor, a urządzenie zostanie dodane do „Lista urządzeń" (Device List).

Konfiguracja w trybie AP (AP Mode)
1. Upewnij się, że gniazdko jest w trybie AP: dioda LED miga wolno na niebiesko (raz na trzy sekundy). Jeśli miga szybko (dwa razy na sekundę), przytrzymaj przycisk zasilania na gniazdku przez 6 sekund, aż dioda zacznie migać wolno.
2. W aplikacji Smart Life dotknij ikony „+" w prawym górnym rogu, wybierz typ urządzenia (gniazdko elektryczne), przejdź do „Dodaj urządzenie" (Add Device), a następnie kliknij „Tryb AP" (AP Mode) w prawym górnym rogu „Dodaj urządzenie".
3. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć inteligentne gniazdko z siecią Wi-Fi.
4. Po pomyślnym połączeniu aplikacja wyświetli komunikat o połączeniu, a następnie kliknij „Gotowe" (Done).
5. Teraz możesz sterować inteligentnym gniazdkiem za pomocą aplikacji Smart Life.
6. Po zakończeniu konfiguracji dioda LED zaświeci się na stały niebiesko kolor, a urządzenie zostanie dodane do „Lista urządzeń" (Device List).
7. Uwaga: Inteligentne gniazdko można dodać do Echo lub Google Home, postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami lub tymi, które znajdują się w aplikacji towarzyszącej Smart Life, przejdź do „Profil" -> „Integracja", wybierz „Amazon Echo" lub „Google Home" i zainstaluj.

Jak połączyć inteligentne gniazdko z Amazon Alexa
1. Uruchom aplikację Smart Life, zaloguj się na swoje konto i upewnij się, że inteligentne gniazdko jest widoczne na liście urządzeń.
2. Zmień nazwę urządzenia na łatwo rozpoznawalną przez Alexę, np.: „Światło w salonie", „Światło w sypialni" itp.
3. Zminimalizuj aplikację Smart Life, następnie otwórz aplikację Alexa, zaloguj się na swoje konto Amazon Alexa i upewnij się, że masz zainstalowane co najmniej jedno urządzenie sterowane głosowo, takie jak Echo, Echo Dot itp.
4. W lewym górnym rogu ekranu głównego aplikacji Alexa kliknij przycisk „≡", aby otworzyć menu aplikacji. Następnie wybierz „Umiejętności" (Skills) z menu.
5. Wpisz „Smart Life" w polu wyszukiwania i kliknij przycisk „Szukaj".
6. Włącz umiejętność „Smart Life", a następnie zaloguj się na swoje konto Smart Life, aby dokończyć proces łączenia kont.
7. Po pomyślnym połączeniu konta możesz poprosić Alexę o wyszukanie urządzeń. Alexa po około 20 sekundach wyświetli wszystkie znalezione urządzenia.
8. Wróć do menu, kliknąć przycisk ≡, a następnie wybierz przycisk „Smart Home".
9. W zakładce Smart Home możesz pogrupować swoje urządzenia według różnych kategorii. Twoja aplikacja Smart Life została połączona z Alexą. Teraz możesz sterować inteligentnym gniazdkiem za pomocą komend głosowych w Alexa.

BG

Ръководство за потребителя
Интелигентен контакт Forcell F-Energy EU02

Съвети:
Поддържа само Wi-Fi мрежа с честота 2,4 GHz
Опростени стъпки за инсталиране на приложението на вашия смартфон или таблет чрез Apple App Store или Google Play
Съвместим с Amazon Alexa и Google Home

Как да свържете интелигентния контакт към Wi-Fi мрежата
Изтеглете приложението
Изтеглете приложението Smart Life, като сканирате QR кода или директно от Apple App Store или Google Play за устройства с iOS или Android.
Регистрация на устройството
След инсталирането на приложението ще бъдете поканени да регистрирате вашето устройство.

Въведете вашия телефонен номер или имейл адрес.
1. Уверете се, че интелигентният контакт е в режим на бърза конфигурация: индикаторната светлина мига бързо в синьо (два пъти в секунда). Ако мига бавно (веднъж на всеки три секунди), задържете бутона за захранване на контакта за 6 секунди, докато индикаторът започне да мига бързо.
2. В приложението Smart Life докоснете иконата „+" в горния десен ъгъл, изберете типа устройство и влезте в „Добавяне на устройство" (Add Device).
3. Следвайте инструкциите в приложението, за да свържете интелигентния контакт към вашата Wi-Fi мрежа.
4. След като връзката бъде установена успешно, приложението ще покаже известие за свързване, натиснете „Готово" (Done).
5. Вече можете да управявате интелигентния контакт чрез приложението Smart Life.
6. След успешната конфигурация индикаторната светлина ще свети в синьо и устройството ще бъде добавено към „Списъка с устройства" (Device List).

Конфигурация в AP режим (AP Mode)
1. Уверете се, че интелигентният контакт е в режим: индикаторната светлина мига бавно в синьо веднъж на всеки три секунди. Ако мига бързо (два пъти в секунда), задържете бутона за захранване на контакта за 6 секунди, докато индикаторът започне да мига бавно.
2. В приложението Smart Life докоснете „+" в горния десен ъгъл, изберете типа устройство (електрическа контакта), влезте в страницата „Добавяне на устройство" (Add Device) и натиснете „AP режим" (AP Mode) в горния десен ъгъл на „Добавяне на устройство".
3. Следвайте инструкциите в приложението, за да свържете интелигентния контакт към вашата Wi-Fi мрежа.
4. След като връзката бъде установена успешно, приложението ще покаже известие за свързване, натиснете „Готово" (Done).
5. Вече можете да управявате интелигентния контакт чрез приложението Smart Life.
6. След успешната конфигурация индикаторната светлина ще свети в синьо и устройството ще бъде добавено към „Списъка с устройства" (Device List).
7. Моля, обърнете внимание: Можете да добавите интелигентния контакт към Echo или Google Home, като следвате инструкциите по-долу. Или, следвайте инструкциите (отворете приложението Smart Life, отидете на „Профил" -> „Интеграция", изберете „Amazon Echo" или „Google Home" и инсталирайте).

Как да свържете интелигентния контакт с Amazon Alexa
1. Стартирайте приложението Smart Life, влезте в профила си и се уверете, че интелигентният контакт е в списъка с устройства.
2. Променете името на устройството, за да може Alexa лесно да го разпознава, например:„Осветление в хола", „Осветление в спалнята" и т.н.
3. Минимизирайте приложението Smart Life, след това стартирайте приложението Alexa, влезте в профила си в Alexa и се уверете, че имате инсталирано поне едно устройство с гласово управление като Echo, Echo Dot и др.
4. В горния ляв ъгъл на началната страница натиснете бутона >, за да се покаже менюто на приложението. Менюто. След това изберете „Умения" (Skills).
5. Въведете „Smart Life" в полето за търсене и натиснете бутона за търсене до него.
6. Активирайте уменето „Smart Life", след това влезте в профила си в Smart Life, за да завършите свързването на акаунта.
7. След успешно свързване на акаунта можете да помолите Alexa да открие устройства. Alexa ще покаже всички открити устройства след около 20 секунди.
8. Натиснете бутона > отново, за да се върнете в менюто, и изберете бутона „Начин дом" (Smart Home).
9. В страницата „Smart Home" можете да групирате своите устройства в различни категории. Вашето приложение Smart Life вече е интегрирано с Alexa. Сега можете да управявате интелигентния контакт чрез Alexa.

Как да свържете интелигентния контакт с Google Home
1. Стартирайте приложението Google Home и се уверете, че високоговорителят Google Home е инсталиран. Ако не, следвайте инструкциите за инсталация на Google Home, за да завършите инсталацията.

CS

Uživatelská příručka
Chytrá zásuvka Forcell F-Energy EU02

Tipy:
Podporuje pouze Wi-Fi síť s frekvencí 2,4 GHz
Jednoduché kroky pro instalaci aplikace na vašem smartphonu nebo tabletu prostřednictvím Apple App Store nebo Google Play
Kompatibilní s Amazon Alexa a Google Home

Jak připojit chytrou zásuvku k Wi-Fi síti
Stáhněte nebo naskenujte QR kód a nainstalujte aplikaci Smart Life pro iOS nebo Android.
Po stažení vás aplikace vyzve k registraci zařízení.
Zadejte své telefonní číslo nebo e-mail. Pokud zvolíte telefonní číslo, obdržíte SMS s registračním kódem. Pokud zvolíte e-mail, poté vytvoříte heslo.
Pozor: Při výběru metody registrace pomocí e-mailu není třeba zadávat registrační kód.
Upozorněni: Před připojením zařízení do aplikace jsou k dispozici dva režimy konfigurace (Rychlý režim/AP režim). Doporučuje se Rychlý režim.

Konfigurace v rychlém režimu (Common)
1. Ujistěte se, že je spuštěna konfigurace v rychlém režimu: kontrolka bliká pomalu modře (jednou za tři sekundy). Pokud kontrolka bliká rychle (dvakrát za sekundu), podržte tlačítko napájení na chytré zásuvce po dobu 6 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat rychle.
2. Klepněte na ikonu „+" v pravém horním rohu aplikace „Smart Life", vyberte typ zařízení z přejdete na „Přidat zařízení" (Add Device).
3. Postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte chytrou zásuvku k Wi-Fi síti.
4. Po připojení vás aplikace vyzve k potvrzení připojení, klepněte na „Hotovo" (Done).
5. Nyní můžete ovládat chytrou zásuvku prostřednictvím aplikace Smart Life.
6. Po úspěšném dokončení konfigurace kontrolka zůstane trvale modrá a zařízení bude přidáno do „Seznamu zařízení" (Device List).

Konfigurace v AP režimu
1. Ujistěte se, že je spuštěna konfigurace v AP režimu: kontrolka bliká pomalu modře (jednou za tři sekundy). Pokud kontrolka bliká rychle (dvakrát za sekundu), podržte tlačítko napájení na chytré zásuvce po dobu 6 sekund, dokud kontrolka nezačne blikat pomalu.
2. Klepněte na ikonu „+" v pravém horním rohu aplikace „Smart Life", vyberte typ zařízení (Elektrická zásuvka), přejděte na stránku „Přidat zařízení" (Add Device), klikněte na „AP režim" (AP Mode) v pravém horním rohu záložky „Přidat zařízení" (Add Device).
3. Postupujte podle pokynů v aplikaci a připojte chytrou zásuvku k Wi-Fi síti.
4. Po připojení vás aplikace vyzve k potvrzení připojení, klepněte na „Hotovo" (Done).
5. Nyní můžete ovládat chytrou zásuvku prostřednictvím aplikace Smart Life.
6. Po úspěšném dokončení konfigurace kontrolka zůstane trvale modrá a zařízení bude přidáno do „Seznamu zařízení" (Device List).

Jak připojit chytrou zásuvku k Amazon Alexa
1. Spusťte aplikaci Smart Life, přihlaste se svému účtu a ujistěte se, že chytrá zásuvka je v seznamu zařízení.
2. Změňte název zařízení tak, aby jej Alexa snadno rozpoznala, například: „Světlo v obývacím pokoji", „Světlo v ložnici" atd.
3. Minimalizujte aplikaci Smart Life, poté spusťte aplikaci Alexa, přihlaste se ke svému účtu Alexa a ujistěte se, že máte nainstalované zařízení s hlasovým ovládáním, jako je Echo, Echo Dot atd.
4. V levém horním rohu domovské stránky klikněte na tlačítko ≡ a zobrazte nabídku aplikace. Poté v nabídce klikněte na „Dovednosti" (Skills).
5. Do vyhledávacího pole zadejte „Smart Life" a klikněte na tlačítko vyhledávání vedle něj.
6. Aktivujte dovednost „Smart Life", poté se přihlaste ke svému účtu Smart Life, abyste dokončili propojení účtu.
7. Po úspěšném propojení účtu můžete požádat Alexu, aby vyhledala zařízení. Alexa zobrazí všechna nalezená zařízení po přibližně 20 sekundách.
8. Vraťte se do nabídky kliknutím na ≡ a poté klikněte na tlačítko „Chytrá domácnost" (Smart Home).
9. Na stránce Smart Home můžete seskupovat svá zařízení do různých kategorií. Vaše aplikace Smart Life je nyní propojena s Alexou. Nyní můžete ovládat chytrou zásuvku prostřednictvím Alexy.

Jak připojit chytré zařízení k Google Home
1. Spusťte aplikaci Google Home a ujistěte se, že je nainstalován reproduktor Google Home. Pokud ne, postupujte podle pokynů pro instalaci reproduktoru Google Home, abyste dokončili instalaci.
2. Jakmile je Google Home nainstalován, v levém horním rohu domovské stránky aplikace klikněte na tlačítko a zobrazte nabídku aplikace. Poté v nabídce klikněte na „Ovládání domova" (Home Control).
3. Na stránce „Přidat zařízení" (Add Device) přejděte dolů, najděte „Smart Life" a klikněte na něj. Přihlaste se do aplikace Smart Life pomocí svého účtu a hesla. V rozbalovací nabídce vyberte aplikaci Smart Life a dokončete propojení účtu.
4. Po úspěšném propojení účtu v aplikaci Google Home uvidíte všechna chytrá zařízení z vašeho účtu Smart Life. Můžete přidělit jednotlivá zařízení k místnostem.
5. Nyní můžete používat Google Home k ovládání vašich chytrých zařízení. Můžete například říct:
„OK Google, zapni/vypni světlo na chodbě."
„OK Google, nastav světlo v ložnici na červenou."

Řešení problémů a často kladené dotazy (FAQ)
1. Jaká zařízení mohu ovládat pomocí chytré zásuvky?
Můžete ovládat světla, ventilátory, přenosné ohřívače a další malá zařízení, která odpovídají specifikacím chytré zásuvky.
2. Co mám dělat, když nemohu chytrou zásuvku zapnout nebo vypnout?
Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení a chytrá zásuvka jsou připojeny ke stejné Wi-Fi síti.
Ujistěte se, že zařízení připojená k chytré zásuvce jsou zapnutá.
3. Co mám dělat, když proces konfigurace zařízení selhal?
Můžete:
• Zkontrolovat, zda je chytrá zásuvka zapnutá.
• Ujistěte se, že vaše mobilní zařízení je připojeno k Wi-Fi síti 2,4 GHz.
• Zkontrolujte svou síťovou konektivitu. Ujistěte se, že router funguje správně:
• Pokud je router dvoupásmový, vyberte síť 2,4 GHz a poté přidejte chytrou zásuvku.
• Aktivujte vysílací funkci routeru (broadcasting).
• Nakonfigurujte metodu šifrování jako WPA2-PSK a typ autorizace jako AES, nebo nastavte obojí na „Auto".
• Bezdrátový režim nesmí být pouze „1 N".
• Zkontrolujte možné rušení Wi-Fi signálu nebo přesuňte chytrou zásuvku na jiné místo v dosahu signálu.
• Zkontrolujte, zda počet připojených k routeru nedosáhl limitu. Zkuste vypnout Wi-Fi funkci u některých zařízení a znovu nakonfigurovat chytrou zásuvku.
• Zkontrolujte, zda je v nastavení routeru zapnutá funkce filtrování MAC. Odeberte zařízení ze seznamu filtrů a ujistěte se, že router neblokuje připojení chytré zásuvky.
• Ujistěte se, že jste v aplikaci zadali správné heslo k vašemu Wi-Fi síti.
• Ujistěte se, že je chytrá zásuvka připravena ke konfiguraci přes aplikaci: kontrolka rychle bliká modře (dvakrát za sekundu) pro rychlou konfiguraci, nebo pomalu bliká modře (jednou za tři sekundy) pro konfigurace v režimu AP.
• Opakujte proces konfigurace přes aplikaci.
• Obnovte tovární nastavení chytré zásuvky a zkuste ji znovu přidat.
4. Mohu ovládat zařízení prostřednictvím mobilních sítí 2G/3G/4G?
Chytrá zásuvka a mobilní zařízení musí být připojeny ke stejné síti Wi-Fi, aby bylo možné chytrou zásuvku nastavit. Po úspěšné konfiguraci zařízení můžete zařízení ovládat na dálku prostřednictvím mobilních sítí 2G/3G/4G.
5. Jak mohu sdílet své zařízení s rodinou?
Spusťte aplikaci Smart Life, přejděte do „Profil" -> „Sdílení zařízení" -> „Odeslané", klepněte na „Přidat sdílení", nyní můžete zařízení sdílet s přidanými členy rodiny.
6. Jak resetovat toto zařízení?
Obnovení továrního nastavení:
Po zapojení chytré zásuvky do elektrické zásuvky stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 6 sekund, abyste obnovili tovární nastavení, dokud kontrolka nezačne rychle blikat modře.

Vzory osvětlení kontrolky:
• Rychlé blikání modře (dvakrát za sekundu): Je zahájena konfigurace v rychlém režimu.
• Pomalé blikání modře (jednou za tři sekundy): Je zahájena konfigurace v režimu AP.
• Trvalé modré světlo: Chytrá zásuvka je připojena k Wi-Fi síti.
• Zhasnutá kontrolka: Chytrá zásuvka je vypnutá a není připojena k Wi-Fi síti.

Symbol pro třídný sběr uvedený na výrobku, obalu a v návodu znamená, že výrobek podle směrnice WEEE 2012/19/EU a obal dle nařízení PPWR 2025/40 musí být při likvidaci oddělené tříděny, aby mohly být jejich komponenty ekologicky zpracovány v souladu s místními předpisy.

EL

Εγχειρίδιο χρήστη
Έξυπνη πρίζα Forcell F-Energy EU02

Συμβουλές
Υποστηρίζει μόνο δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz
Απλοποιημένα βήματα για την εγκατάσταση της εφαρμογής στο smartphone ή το tablet σας μέσω Apple App Store ή Google Play
Συμβατό με Amazon Alexa και Google Home

Πώς να συνδέσετε την έξυπνη πρίζα στο δίκτυο Wi-Fi
Κατεβάστε ή σαρώστε τον κωδικό QR και εγκαταστήστε την εφαρμογή Smart Life για iOS ή Android.
Μόλις ολοκληρωθεί η λήψη, η εφαρμογή θα σας ζητήσει να καταχωρήσετε τη συσκευή σας.
Εισαγάγετε τον αριθμό τηλεφώνου ή το email σας. Εάν επιλέξατε αριθμό τηλεφώνου, θα λάβετε ένα κωδικό κειμένου μέσω μηνύματος. Εάν επιλέξατε email, θα δημιουργήσετε ένα κωδικό πρόσβασης.
Προσοχή: Δεν απαιτείται κωδικός εγγραφής εάν επιλέγετε τη μέθοδο μέσω email.
Σημειώστε: Υπάρχουν δύο διαθέσιμες λειτουργίες διαμόρφωσης (Γρήγορη λειτουργία/AP λειτουργία) για να επιλέξετε πριν προσθέσετε τη συσκευή στην εφαρμογή. Συνιστάται η γρήγορη λειτουργία.

Διαμόρφωση σε γρήγορη λειτουργία (Common)
1. Βεβαιωθείτε ότι η γρήγορη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη: η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα με μπλε χρώμα (μία φορά κάθε 3 δευτερόλεπτα). Εάν αναβοσβήνει αργά (μία φορά κάθε δευτερόλεπτο), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στην έξυπνη πρίζα για 6 δευτερόλεπτα μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει αργά.
2. Πατήστε το εικονίδιο „+" στην επάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής „Smart Life", επιλέξτε τον τύπο της συσκευής (ηλεκτρική πρίζα), μεταβείτε στη σελίδα „Προσθήκη συσκευής" (Add Device) και πατήστε „Λειτουργία AP" (AP Mode) στο πάνω δεξιά κομμάτι της καρτέλας „Προσθήκη συσκευής" για να προσθέσετε τη συσκευή.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε τη νέα συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi.
4. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, η εφαρμογή θα εμφανίσει την ειδοποίηση σύνδεσης και πατήστε „Τέλος" (Done).
5. Τώρα μπορείτε να ελέγχετε την έξυπνη πρίζα μέσω της εφαρμογής Smart Life.
6. Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαμόρφωση, η ενδεικτική λυχνία θα σταματήσει σταθερά μπλε και η συσκευή θα προστεθεί στη „Λίστα Συσκευών" (Device List).

Διαμόρφωση σε λειτουργία AP
1. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία AP έχει ενεργοποιηθεί: η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει αργά με μπλε χρώμα (μία φορά κάθε 3 δευτερόλεπτα). Εάν αναβοσβήνει γρήγορα (δύο φορές ανά δευτερόλεπτο), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στην έξυπνη πρίζα για 6 δευτερόλεπτα μέχρι η ενδεικτική λυχνία να αναβοσβήνει αργά.
2. Πατήστε το εικονίδιο „+" στην επάνω δεξιά γωνία της καρτέλας „Smart Life" και επιλέξτε τον τύπο της συσκευής (Ηλεκτρική πρίζα), μεταβείτε στη σελίδα „Προσθήκη συσκευής" (Add Device), κάντε κλικ στο „Λειτουργία AP" (AP Mode) στο πάνω δεξιό κομμάτι της καρτέλας „Προσθήκη συσκευής" (Add Device) για να προσθέσετε τη συσκευή.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε τη νέα συσκευή στο δίκτυο Wi-Fi.
4. Μόλις ολοκληρωθεί η σύνδεση, η εφαρμογή θα εμφανίσει την ειδοποίηση σύνδεσης και πατήστε „Τέλος" (Done).
5. Τώρα μπορείτε να ελέγχετε την έξυπνη πρίζα μέσω της εφαρμογής Smart Life.
6. Μόλις ολοκληρωθεί με επιτυχία η διαμόρφωση, η ενδεικτική λυχνία θα σταματήσει σταθερά μπλε και η συσκευή θα προστεθεί στη „Λίστα Συσκευών" (Device List).

Πώς να συνδέσετε την έξυπνη πρίζα με το Amazon Alexa
1. Εκκινήστε την εφαρμογή Smart Life, συνδεθείτε στον λογαριασμό σας και βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη πρίζα βρίσκεται στη λίστα συσκευών.
2. Τροποποιήστε το όνομα της συσκευής έτσι ώστε το Alexa να το αναγνωρίζει εύκολα, όπως: «Φως σαλονιού», «Φως διπλανού δωματίου» κ.λπ.
3. Ελαχιστοποιήστε την εφαρμογή Smart Life, εκκινήστε την εφαρμογή Alexa και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Alexa και βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει τουλάχιστον μία συσκευή στο φωτεινό έλεγχο Alexa, όπως Echo, Echo Dot κ.λπ.
4. Στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης αρχικής, κάντε κλικ στο κουμπί > για να εμφανιστεί το μενού της εφαρμογής. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στις «Δεξιότητες» (Skills) στο μενού.
5. Πληκτρολογήστε «Smart Life» στο πλαίσιο αναζήτησης και κάντε κλικ στο κουμπί αναζήτησης δίπλα του.
6. Ενε

su di esso. Accedi all'app Smart Life con il tuo account e password. Scegli l'app Smart Life nel menu a tendina per completare la connessione dell'account.
3. Dopo aver collegato correttamente l'account, nell'app Google Home puoi vedere tutti i dispositivi intelligenti dal tuo account Smart Life. Puoi assegnare stanze per dispositivo.
Ora puoi usare Google Home per controllare i tuoi dispositivi intelligenti. Puoi dire, ad esempio:
„OK Google, accendi/spegni la luce del mouse"
„OK Google, imposta la luce della camera da letto su rosso"

Risoluzione dei problemi e FAQ
1. Quali dispositivi posso controllare con la prese intelligente?
È possibile controllare luci, ventilatori, riscaldatori portatili e piccoli elettrodomestici compatibili con le specifiche della prese intelligente.
2. Cosa devo fare se non riesco ad accendere o spegnere la presa intelligente?
Assicurati che i tuoi dispositivi mobili e la presa intelligente siano collegati alla stessa rete Wi-Fi.
Assicurati che i dispositivi collegati alla presa intelligente siano accesi.
3. Cosa devo fare se il processo di configurazione del dispositivo non è riuscito?
È possibile:
• Verificare se la presa intelligente è accesa.
• Assicurarsi che il dispositivo mobile sia connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz.
• Controllare la connettività di rete. Assicurarsi che il router funzioni correttamente.
• Se il router è dual-band, selezionare la rete a 2,4 GHz e quindi aggiungere la presa intelligente.
• Abilitare la funzione di trasmissione del router (broadcasting).
• Configurare il metodo di crittografia del router WPA2-PSK e il tipo di autorizzazione come AES, oppure impostare entrambi su „Auto".
• La modalità wireless non può essere solo „11n".
• Controllare le interferenze Wi-Fi o spostare la presa intelligente in un'altra posizione all'interno della portata del segnale.
• Verificare se il numero di dispositivi collegati al router ha raggiunto il limite massimo. Provare a disattivare la funzione Wi-Fi di alcuni dispositivi o aumentare il numero di prese intelligenti.
• Verificare se la funzione di filtraggio MAC del router è abilitata. Rimuovere il dispositivo dall'elenco dei filtri e assicurarsi che il router non sta bloccando la connessione della presa intelligente.
• Assicurarsi che la password della rete Wi-Fi inserita nell'app sia corretta.
• Assicurarsi che la presa intelligente sia pronta per la configurazione tramite l'app: la spia lampeggia rapidamente o lentamente. Se non è così, ripetere la configurazione in modalità rapida o lampeggiante lentamente o fissa. Se necessario, tenere premuto il pulsante per 5 secondi per la configurazione in modalità AP.
• Ripetere il processo di configurazione tramite l'app.
• Riprovare il processo di configurazione dopo aver ripetuto le operazioni ad aggiornarle di nuovo.
4. Posso controllare il dispositivo tramite reti mobili 2G/3G/4G?
La presa intelligente e il dispositivo mobile devono essere collegati alla stessa rete Wi-Fi durante la prima configurazione della presa intelligente. Successivamente, se necessario, è possibile controllare il dispositivo da remoto tramite reti mobili 2G/3G/4G.
5. Come posso condividere il dispositivo con altri membri della mia famiglia?
Avviare l'app Smart Life, andare su „Profilo" >> „Condivisione dispositivi" >> „Invita", toccare „Aggiungi condivisione" e possibile condividere il dispositivo con i membri della famiglia aggiunti.
6. Come resettare questo dispositivo?
Ripristino alle impostazioni di fabbrica:
Dopo aver collegato la presa intelligente a una presa di corrente, tenere premuto (per 6 secondi) il pulsante di accensione per ripristinare le impostazioni di fabbrica fino a quando la spia luminosa non lampeggia rapidamente in blu.

Modalità di illuminazione dell'indicatore:
• Lampeggio rapido in blu (due volte al secondo): La configurazione in modalità rapida è avviata.
• Lampeggio lento in blu (una volta ogni 3 secondi): La configurazione in modalità AP è avviata.
• Luce blu fissa: La presa intelligente è connessa alla rete Wi-Fi.
Spia spenta: La presa intelligente è spenta e non è presente alcuna connessione Wi-Fi.

Il simbolo della cocciuta differenziata presente sul prodotto, sulla confezione e nel manuale indica che, in conformità alla Direttiva WEEE 2012/19/UE e al Regolamento PPWR 2025/40, il prodotto e l'imballaggio devono essere smaltiti separatamente affinché i componenti possano essere riciclati secondo le normative ambientali locali.

LT

Naudojimo instrukcija
Išmanusis kištukas Focusell F-Energy EU02

Patarimai:
Patalio tik 2,4 GHz Wi-Fi tinklą
Suparametrinti programėlės diegimo veiksmai jūsų išmaniajame telefone ar planšetėje per Apple App Store arba Google Play
Suderinama su Amazon Alexa ir Google Home

Kaip prijungti išmanųjį kištuką prie Wi-Fi tinklo
Atsisiųskite arba nuskaitykite QR kodą ir įdiekite Smart Life programėlę iOS arba Android įrenginiuose. Atsisiunčę programėlę, ją atidarykite. Teste pradėjęs(-ę) užregistruoti savo įrenginį, iveskite savo telefono numerį arba el. pašto adresą, bei pasirinkite telefono numerį, gausite SMS žinutę su registracijos kodu. Jei pasirinkote el. paštą, sukurkite slaptažodį.
Dėmesio: Jei pasirinkote registraciją el. paštu, registracijos kodo nereikia.
Pastaba: prieš pradėdami naudoti prie prietaisų prijungtas išmaniųjų kištukas yra prijungti prie to paties Wi-Fi tinklo, įjitinkinkite, kad įrenginiai, prijungti prie išmaniojo kištukas, yra jungti.
3. Kai darytų, jei nepavyko sėkmingai užbaigti konfiguracijos:
Galite:
• Patikrinti, ar išmanusis kištukas yra įjungtas.
• Įjitinkinti, kad jūsų mobiliusis įrenginys yra prijungtas prie 2,4 GHz Wi-Fi tinklo.
• Patikrinti tinklo ryšį. Įsitikinkite, kad maršrutizatorius veikia tinkamai.
• Jei maršrutizatorius palaiko dvigubą dažnį (dualband), pasirinkite 2,4 GHz tinklą ir tada prideliokite išmanųjį kištuką.
• Įjunkite maršrutizatoriaus transliavimo (broadcasting) funkciją.
• Nustatykite šifravimo metodą kaip WPA2-PSK, o autentifikavimo tipą kaip AES arba abiem nustatykite „Auto".
• Bekištio ryšio režimas negali būti tik „11n".
• Patikrinkite, ar nebėra trikdžių. Jei taip, pastumdykite išmanųjį kištuką į kitą vietą, kuriuje yra stipresnis signalo ryšys.
• Patikrinkite, ar maršrutizatoriaus prijungtų įrenginių skaičius nepasiekė limito. Pabandykite išjungti kai kurių įrenginių Wi-Fi funkciją ir dar kartą sukonfiguruoti išmanųjį kištuką.
• Patikrinkite, ar maršrutizatoriaus MAC adresų filtravimo funkcija jums įjunta. Pašalinkite įrenginį iš filtravimo sąrašo ir įsitikinkite, kad maršrutizatorius neblokuo išmaniojo kištuko prijungimo.
• Įsitikinkite, kad įvedėte teisingą Wi-Fi tinklo slaptažodį programėlėje. Jei šis slaptažodis klaidingas, kištukas, įsitikinkite, kad išmanusis kištukas yra pasirinoęs konfiguravimui per programėlę; indikatorius lempute turi greitai mirksėti mėlynai (kartas per 2 sekundes). Jei reikia, pakartokite konfiguracijos režimą (indikatorius greitai mirksės mėlynai (kartas kas 2 sekundes) AP režimu konfiguracijai.
• Pakartokite konfiguracijos procesą programėlėje.
• Atstatykite išmanųjį kištuką (gamyklinius nustatymus ir bandykite jį pridėti dar kartą.
4. Ar galiu valdyti įrenginį per 2G/3G/4G mobiliuosius tinklus?
Išmanusis kištukas ir mobiliusis įrenginys turi būti prijungi prie to paties Wi-Fi tinklo, kai išmanusis kištukas pirdiedamas prima karta. Vėliau, jei norėsite, galėsite konfiguruoti kištuką per mobiliuosius tinklus per 2G/3G/4G mobiliuosius tinklus.
5. Kaip galiu bendrinti įrenginį su šeima?
Atidarykite programėlę Smart Life, eikite į „Profilis" >> „Įrenginio bendrinimas" >> „Išsiųsti", bakstelėkite „Pridėti bendrinimą", ir galėsite bendrinti įrenginį su pridėtais šeimos narais.
6. Kaip iš naujo nustatyti šį įrenginį?
Gamyklinių nustatymų atkūrimas:
Po to, kai išmanusis kištukas prijungtas prie maitinimo lizdo, palaikykite nuspaudę (6 sekundes) maitinimo mygtuką, kad atkurtumėte gamyklinius nustatymus, kol indikatoriaus lempute pradės greitai mirksėti mėlynai.

Indikatoriaus lemputės apšvietimo režimai:
• Greitas mėlynas mirksėjimas (du kartus per sekundę): Pradėjo konfiguracija greitojo režimo nustatymams.
• Lėtas mėlynas mirksėjimas (kartą kas 3 sekundes): Pradėta konfiguracija AP režimo nustatymams.
• Nuolatinė mėlyna šviesa: Išmanusis kištukas prijungtas prie Wi-Fi tinklo.
Indikatoriaus lempute išjungta: Išmanusis kištukas išjungtas ir nėra Wi-Fi ryšio.

Simbolis, nurodantis rūšiuotą atliekų surinkimą, esantis ant gaminio, pakuotės ir instrukcijos, reiškia, kad pagal WEEE direktyvą 2012/19/ES ir PPWR reglamentą 2025/40 produktą ir pakuotę būtina rūšiuoti ir utilizuoti laikantis vietinių aplinkosaugos reikalavimų.

LV

Lietotāja rokasgrāmata
Viedais kontaktligzdas Focusell F-Energy EU02

Padomi:
Atbalsta tikai 2,4 GHz Wi-Fi tīklu
Vienkāršoti soļi lietotnes instalēšanai jūsu viedtālrunī vai planšetdatorā, izmantojot Apple App Store vai Google Play
Saderīga ar Amazon Alexa un Google Home

Kā pievienot viedo kontaktligzdu Wi-Fi tīklam
Lejupielādējiet vai noskenējiet QR kodu un instalējiet lietotni Smart Life savā iOS vai Android ierīcē. Pēc lejupādes lietotnes atvēršanas jūs varēsiet ierīci.
Ievadiet savu tālruņa numuru vai e-pastu. Ja izvēlēsies tālruņa numuru, saņemsiet SMS ar reģistrācijas kodu. Ja izvēlēsies e-pastu, izveidosiet paroli.
Uzmanību: Ja izvēlies reģistrēšanu ar e-pastu, reģistrācijas kodu nav nepieciešams.
Ieteicams: pirms sākt pievienot ierīces pārslēdzieties lietotnē ir pieejami divi konfigurācijas režīmi (Ātrais režīms/AP režīms), ieteicams izmantot ātro režīmu.

Ātrā režīma konfigurācija (Connect)
• Pārliecinieties, ka ir uzsākta ātrā režīma konfigurācija: indikatoram gaisma ātri mirgo zilā krāsā (divreiz sekundē). Ja ta mirgo lēni (reizi ik pēc 3 sekundēm), nospiediet un turiet viedās kontaktligzdas barošanas pogu 6 sekundes, līdz indikators sāk ātri mirgot.
• Lietotnē Smart Life pabeidziet ierīces pievienošanas procesu.
• Kad saņemsiens ir izveidots, lietotne parādīs paziņojumu par veiksmīgu savienojumu, un pēc tam nokļūsiet uz „Gatava" (Done).
• Tagad varat vadīt viedo kontaktligzdu.
• Kad konfigurācija ir veiksmīgi pabeigta, indikatora gaisma kļūs pastāvīgi zila, un ierīce tiks pievienota „Ierīču sarakstam" (Device List).

AP režīma konfigurācija
1. Pārliecinieties, ka ir uzsākta AP režīma konfigurācija: indikatora gaisma lēni mirgo zilā krāsā (reizi ik pēc 3 sekundēm). Ja ta mirgo ātri (divreiz sekundē), nospiediet un turiet viedās kontaktligzdas barošanas pogu 6 sekundes, līdz indikators sāk lēni mirgot.
2. Lietotnē Smart Life pabeidziet ierīces pievienošanas procesu. Jūs varēsiet izvēlēties viedu (elektriskā kontaktligzda), ieejiet lapā „Pievienot ierīci" (Add Device) un nokļūsiet uz „AP režīms" (AP Mode)
3. Pārliecinieties, ka ir uzsākta AP režīma konfigurācija: indikatora gaisma lēni mirgo zilā krāsā (reizi ik pēc 3 sekundēm), ja ta mirgo ātri (divreiz sekundē), nospiediet un turiet viedās kontaktligzdas barošanas pogu 6 sekundes, līdz indikators sāk lēni mirgot.
4. Pakārtojiet savu ierīces ar mobilo ierīci Wi-Fi tīklam.
5. Ar galu valdīt ierīcei per 2G/3G/4G mobiliem tīkliem?
Jūsu mobilais tālrunis un viedais kontaktligzda jūsu Wi-Fi tīklam, kā jūsu mobilais tālrunis pirmo reizi tiek savienots ar to. Vēlāk, ja vēlaties, jūs varēsiet to kontrolēt caur mobilajiem datiem, izmantojot 2G/3G/4G mobilos tīklus.
6. Kā koplietot ierīci ar citiem ģimenes locekļiem?
Palaidiet Smart Life lietotni, dodieties uz „Profils" >> „Ierīces kopīgošana" >> „Nosūtīt", pieskarieties „Pievienot koplietošanu", tad ievietojiet koplietot ierīci ar pievienotajiem ģimenes locekļiem.
6. Kā atiestatīt šo ierīci?
Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana:
Pēc tam, kad viedā kontaktligzda ir pievienota elektriskas kontaktligzdai, nospiediet un turiet (6 sekundes) ieslēgšanas pogu, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus, līdz indikatora gaisma sāk ātri mirgot zilā krāsā.

Indikatora gaismas režīmi:
• Ātra zilā mirgošana (divreiz sekundē): Sākta konfigurācija ātrajā režīmā.
• Lēna zilā mirgošana (reizi ik pēc 3 sekundēm): Sākta konfigurācija AP režīmā.
• Pastāvīga zila gaisma: Viedā kontaktligzda ir pievienota Wi-Fi tīklam.
• Izslēgta indikatora gaisma: Viedā kontaktligzda ir izslēgta un nav Wi-Fi savienojuma.

Simbols uz produkta, iepakojuma un instrukcijas, kas norāda uz atsevišķu atkritumu savākšanu, nozīmē, ka produkts atbilstoši ES Direktīvai 2012/19/ES un iepakojums atbilstoši PPWR regulai 2025/40 ir jāsarinda atkārtotai šķirotai, lai to varētu izmantot šķirotu tālāk pārstrādātas saskaņā ar vietējiem vides aizsardzības noteikumiem.

PT

Manual do Usuário
Tomada Inteligente Focusell F-Energy EU02

Dicas:
Suporta apenas redes Wi-Fi de 2,4 GHz
Passos simplificados para instalar o aplicativo no seu smartphone ou tablet através da Apple App Store ou Google Play
Compatível com Amazon Alexa e Google Home

Como conectar a tomada inteligente à rede Wi-Fi
Baixe ou escaneie o código QR e instale o aplicativo Smart Life para iOS ou Android.
Após o download, abra o aplicativo Smart Life. Ao registrar-se, insira seu número de telefone ou e-mail. Se selecionar o número de telefone, você receberá um SMS com um código de verificação. Se optar pelo e-mail, você criará uma senha.
Atenção: Não é necessário código de registro se optar pelo método de e-mail.
Observe: existem dois modos de configuração disponíveis: Modo Rápido/Modo AP) disponíveis antes de adicionar o dispositivo ao aplicativo. O Modo Rápido é recomendado.

Configuração no Modo Rápido (Connect)
1. Certifique-se de que o modo de configuração rápida esteja ativado: a luz indicadora piscará rapidamente em azul (duas vezes por segundo). Se piscar lentamente (uma vez a cada 3 segundos), mantenha pressionado o botão de energia da tomada por 6 segundos até que a luz indicadora piscar rapidamente.
2. Toque no ícone „+" no canto superior direito do aplicativo „Smart Life", escolha o tipo de dispositivo („Tomada Elétrica" ou „Adicionar Dispositivo") Device) e clique em „Modo AP" (AP Mode) no canto superior direito da guia „Adicionar Dispositivo" para adicionar o dispositivo.
Siga as instruções do aplicativo para concluir a configuração do dispositivo.
3. Depois de conectado, o aplicativo exibirá a mensagem de conexão e clique em „Concluído" (Done).
4. Agora você pode controlar a tomada inteligente através do aplicativo Smart Life.
5. Assim que a configuração for concluída com sucesso, a luz indicadora ficará azul sólida e o dispositivo será adicionado à „Lista de Dispositivos" (Device List).

Configuração no Modo AP
1. Certifique-se de que o modo AP esteja ativado: a luz indicadora piscará lentamente em azul (uma vez a cada 3 segundos). Se piscar rapidamente (duas vezes por segundo), mantenha pressionado o botão de energia da tomada por 6 segundos até que a luz indicadora piscar lentamente.
2. Toque no ícone „+" no canto superior direito da guia „Smart Life", selecione o tipo de dispositivo („Tomada Elétrica" ou „Adicionar Dispositivo") Device) e clique em „Modo AP" (AP Mode) no canto superior direito da guia „Adicionar Dispositivo" para adicionar o dispositivo.
Siga as instruções do aplicativo para concluir a configuração do dispositivo.
4. Repetir o processo de configuração pelo aplicativo.
5. Restaurar o dispositivo para as configurações de fábrica e tentar adicioná-la novamente.
6. Posso controlar o dispositivo através das redes móveis 2G/3G/4G?
Não é possível controlar o dispositivo através das redes móveis 2G/3G/4G.
7. Como posso compartilhar meu dispositivo com minha família?
Abra o aplicativo Smart Life, clique em „Perfil" >> „Compartilhamento de Dispositivo" >> „Enviado", toque em „Adicionar Compartilhamento", agora você pode compartilhar o dispositivo com os membros da família adicionados.
6. Como redefinir este dispositivo?
Restauração de fábrica:
Depois de conectar a tomada inteligente a uma tomada de energia, pressione e segure (por 6 segundos) o botão de energia para restaurar as configurações de fábrica até que a luz indicadora pisque rapidamente em azul.

Padrões de iluminação do indicador:
• Piscar rápido em azul (duas vezes por segundo): O modo de configuração rápida foi iniciado.
• Piscar lento em azul (uma vez a cada 3 segundos): O modo de configuração AP foi iniciado.
• Luz azul sólida: A tomada inteligente está conectada a rede Wi-Fi.
• Luz apagada: A tomada inteligente está desligada e não há conexão Wi-Fi.

O símbolo de reciclagem selectiva indicado no produto, na embalagem e no manual significa que, de acordo com a Diretiva WEEE 2012/19/UE e o Regulamento PPWR 2025/40, o produto e a embalagem devem ser eliminados separadamente, para que os seus componentes sejam reciclados em conformidade com os regulamentos ambientais locais.

RO

Manual de utilizare
Priză inteligentă Focusell F-Energy EU02

Sfaturi:
Suportă doar rețele Wi-Fi de 2,4 GHz
Pași simplificați pentru instalarea aplicației pe smartphone-ul sau tableta dvs. prin Apple App Store sau Google Play
Compatibilă cu Amazon Alexa și Google Home

Cum să conectezi priza inteligentă la rețeaua Wi-Fi
Descărcați sau scanați codul QR și instalați aplicația Smart Life pentru iOS sau Android.
Odată descărcată, aplicația vă va solicita să înregistrați dispozitivul.
Introduceți-vă numărul de telefon sau adresa de e-mail, apoi alegeți numărul de telefon, veți primi un mesaj text cu un cod de înregistrare. Dacă alegeți e-mailul, veți crea o parolă.
Atenție: Nu este necesar un cod de înregistrare dacă alegeți opțiunea prin e-mail.
Vă rugăm să notați: înainte de a adăuga dispozitivul în aplicație, sunt disponibile două moduri de configurare (Mod Rapid/Mod AP). Se recomandă Mod Rapid.

Configurare în Mod Rapid (Common)
1. Asigurați-vă că modul de configurare rapidă este activat: lumina indicatoare clipește rapid în albastru (de două ori pe secundă). Dacă clipește încet (o dată la fiecare 3 secunde), țineți apăsat butonul de pornire de pe priza inteligentă timp de 6 secunde până când lumina indicatoare începe să clipească rapid.
2. Atingeți pictograma „+" din colțul din dreapta sus al aplicației „Smart Life", alegeți tipul dispozitivului („Priză de prize" sau „Adăugare dispozitiv" (Add Device).
3. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a conecta priza inteligentă la rețeaua dvs. Wi-Fi.
4. După conectare, aplicația va afișa notificarea de conectare, apoi faceți clic pe „Gata" (Done).
5. Acum puteți controla priza inteligentă prin intermediul aplicației Smart Life.
6. Odată ce configurarea este finalizată cu succes, lumina indicatoare va deveni albastră fixă, iar dispozitivul va fi adăugat în „Lista de dispozitive" (Device List).

Configurare în Mod AP
1. Asigurați-vă că modul AP este activat: lumina indicatoare clipește încet în albastru (o dată la fiecare 3 secunde). Dacă clipește rapid (de două ori pe secundă), țineți apăsat butonul de pornire de pe priza inteligentă timp de 6 secunde până când lumina indicatoare începe să clipească încet.
2. Atingeți pictograma „+" din colțul din dreapta sus al aplicației „Smart Life", apoi selectați tipul de dispozitiv (Priză electrică), accesați pagina „Adăugare dispozitiv" (Add Device) și faceți clic pe „Mod AP" (AP Mode) în colțul din dreapta sus al ferestrei „Adăugare dispozitiv".
Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a finaliza configurarea dispozitivului.
4. Repetați procesul de configurare prin aplicație.
5. Aduceți-vă la zi versiunea aplicației și reconectați-vă la rețeaua Wi-Fi.
6. Pot controla dispozitivul prin rețele mobile 2G/3G/4G?
Nu este posibil controlul dispozitivului prin rețelele mobile 2G/3G/4G.
7. Cum pot partaja dispozitivul meu cu familia?
Deschideți aplicația Smart Life, mergi la „Profil" >>„Partajare Dispositiv" >>„Trimise", atinge „Adaugă Partajare", acum poți partaja dispozitivul cu membrii familiei adăugați.
6. Cum resetez acest dispositiv?
Resetare la setările din fabrică:
După ce priza inteligentă este conectată la o priză electrică, apasă și menține apăsat (timp de 6 secunde) butonul de pornire pentru a reseta la setările din fabrică până când lumina indicatoare clipește rapid în albastru.

Modele de iluminare ale indicatorului:
• Clipire rapidă în albastru (de două ori pe secundă): Configurarea în mod rapid a fost inițiată.
• Clipire lentă în albastru (o dată la fiecare 3 secunde): Configurarea în mod AP a fost inițiată.
• Lumină albastră fixă: Priza inteligentă este conectată la rețeaua Wi-Fi.
• Lumină oprită: Priza inteligentă este oprită și nu există conexiune Wi-Fi.

Simbolul colectării selective de pe produs, ambalaj și manual indică faptul că produsul, conform Directivei WEEE 2012/19/UE, și ambalajul, conform Regulamentului PPWR 2025/40, trebuie eliminate separat, astfel încât componentele acestora să fie reciclate în conformitate cu reglementările locale de protecție a mediului.

SK

Užívateľská príručka
Inteligentná zásuvka Focusell F-Energy EU02

Tipy:
Podporuje iba siete Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz
Zjednodušené kroky na inštaláciu aplikácie do vášho smartfónu alebo tabletu prostredníctvom App Store alebo Google Play
Kompatibilná s Amazon Alexa a Google Home

Ako pripojiť inteligentnú zásuvku k Wi-Fi sieti
Stiahnite alebo naskenujte QR kód a nainštalujte aplikáciu Smart Life pre iOS alebo Android.
Po stiahnutí vás aplikácia požiada o registráciu zariadenia.
Zadajte svoje telefónne číslo alebo e-mailovú adresu. Ak vyberiete telefónne číslo, dostanete SMS s registračným kódom. Ak vyberiete e-mail, vytvoríte si heslo.
Pozor: Ak zvolíte metódu registrácie prostredníctvom e-mailu, registračný kód nie je potrebný.
Upozornenie: Pred pridaním zariadenia do aplikácie make si dopozrú dva režimy konfigurácie (Rýchly režim/AP režim). Odporúča sa Rýchly režim.

Konfigurácia v Rýchlom režime (Common)
1. Uistite sa, že je spustená konfigurácia v rýchlom režime: kontrolka rýchlo bliká modro (dva razy za sekundu). Ak bliká pomaly (raz každé 3 sekundy), stlačte a podržte tlačidlo napájania na inteligentnej zásuvke po dobu 6 sekúnd, kým kontrolka rýchlo nezačne modro blikať.
2. V aplikácii Smart Life kliknite na ikonu „+" v pravom hornom rohu, vyberte typ zariadenia a prejdite na „Pridať zariadenie" (Add Device).
3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii na pripojenie inteligentnej zásuvky k vašej Wi-Fi sieti.
4. Po pripojení aplikácia zobrazí upozornenie na pripojenie, potom kliknite na „Hotovo" (Done).
5. Teraz môžete ovládať inteligentnú zásuvku prostredníctvom aplikácie Smart Life.
6. Po úspešnej konfigurácii sa kontrolka zmení na stálу modrý svit a zariadenie bude pridané do „Zoznamu zariadení" (Device List).

Konfigurácia v AP režime
1. Uistite sa, že je spustená konfigurácia v AP režime: kontrolka pomaly bliká modro (raz každé 3 sekundy). Ak bliká rýchlo (dva razy za sekundu), stlačte a podržte tlačidlo napájania na inteligentnej zásuvke po dobu 6 sekúnd, kým kontrolka nezačne pomaly blikať.
V aplikácii Smart Life kliknite na ikonu „+" v pravom hornom rohu záložky „Smart Life", vyberte typ zariadenia (Zásuvka), prejdite na stránku „Pridať zariadenie" (Add Device) a kliknite na „AP režim" (AP Mode) v pravom hornom rohu záložky „Pridať zariadenie" pre pridanie zariadenia.
Postupujte podľa pokynov v aplikácii na pripojenie inteligentnej zásuvky k vašej Wi-Fi sieti.
2. Po pripojení aplikácia zobrazí upozornenie na pripojenie, potom kliknite na „Hotovo" (Done).
3. Teraz môžete ovládať inteligentnú zásuvku prostredníctvom aplikácie Smart Life.
4. Pokračujte v konfigurácii pomocou aplikácie.
5. Aktualizujte aplikáciu a znovu pripojte k sieti Wi-Fi.
6. Môžem ovládať zariadenie cez mobilné siete 2G/3G/4G?
Inteligentná zásuvka a mobilné zariadenie musia byť pripojené k rovnakej sieti Wi-Fi pri prvom pridaní inteligentnej zásuvky. Po úspešnej konfigurácii zariadenia môžete zariadenie ovládať na diaľku cez mobilné siete 2G/3G/4G.
5. Ako môžem zdieľať svoje zariadenie s rodinou?
Spustite aplikáciu Smart Life, prejdite na „Profil" >> „Zdieľanie zariadenia" >> „Odoslať," kliepnite na „Pridať zdieľanie", teraz môžete zdieľať zariadenie s pridanými členmi rodiny.
6. Ako resetovať toto zariadenie?
Obnovenie výrobných nastavení:
Po pripojení inteligentnej zásuvky do elektrickej zásuvky stlačte a podržte (na 6 sekúnd) tlačidlo napájania, aby ste obnovili výrobné nastavenia, až kým kontrolka nezačne rýchlo blikať modrou farbou.
Režimy osvetlenia indikátora:
• Rýchle bliknutie modrou farbou (dvakrát za sekundu): Spustená konfigurácia v rýchlom režime.
• Pomalé bliknutie modrou farbou (raz za 3 sekundy): Spustená konfigurácia v režime AP.
• Trvalé modré svetlo: Inteligentná zásuvka je pripojená k Wi-Fi sieti.
• Indikátor zhasnutý: Inteligentná zásuvka je vypnutá a nie je pripojená k Wi-Fi sieti.

Symbol triedeného zberu uvedený na produkte, obale a návode znamená, že produkt podľa smernice WEEE 2012/19/EÚ a obal podľa nariadenia PPWR 2025/40 musia byť pri likvidácii triedené, aby ich zložky mohli byť recyklované v súlade s miestnymi environmentálnymi predpismi.

SL

Navodila za uporabo
Pametna vtičnica Focusell F-Energy EU02

Nasveti:
Podpira samo Wi-Fi omrežja z frekvenco 2,4 GHz
Poenostavljeni koraki za namestitev aplikacije na vaš pametni telefon ali tablični računalnik prek App Store ali Google Play
Združljiva z Amazon Alexa in Google Home

Kako povezati pametno vtičnico z Wi-Fi omrežjem
Prenesite ali skenirajte QR kod in namestite aplikacijo Smart Life za iOS ali Android.
Ko je aplikacija prenesena, vas bo pozvala, da registrirate svojo napravo.
Vnesite svojo telefonsko številko ali e-poštni naslov. Če izberete telefonsko številko, boste prejeli SMS s registracijsko kodo. Ali vyberete uživatelské heslo.
Pozor: Ak zvolíte metódu registrácie prostredníctvom e-mailu, registračný kód nie je potrebný.
Upozornenie: Pred pridaním zariadenia do aplikácie make k dispozícii dva režimy konfigurácie (Rýchly režim/AP režim). Odporúča sa Rýchly režim.

Konfiguracija v hitrem načinu (Common)
1. Prepričajte se, da je vklopljena konfiguracija v hitrem načinu omogočena: indikator hitro utripa modro (dvakrat na sekundo). Če utripa počasi (enkrat na vsake 3 sekunde), pritisnite in držite gumb za napajanje na pametni vtičnici 6 sekund, dokler indikator ne začne počasi utripati.
V aplikaciji Smart Life tapnite ikono „+" v zgornjem desnem kotu, izberite vrsto naprave in pojdite na „Dodaj napravo" (Add Device).
2. Sledite navodilom v aplikaciji za povezavo pametne vtičnice z vašim Wi-Fi omrežjem.
Ko je povezava vzpostavljena, bo aplikacija prikazala obvestilo o povezavi, nato kliknite „Končano" (Done).
3. Zdaj lahko pametno vtičnico upravljate prek aplikacije Smart Life.
4. Ko je konfiguracija uspešno zaključena, bo indikator zasvetil modro in naprava bo dodana na „Seznam naprav" (Device List).
5. Opomba: Pametno vtičnico lahko dodate v Echo/Google Home z upoštevanjem spodnjih navodil ali bistveno v aplikaciji (odprite aplikacijo Smart Life, pojdite na „Profil" -> „Integracija", tapnite „Amazon Echo" ali „Google Home" in namestite).

Konfiguracija v AP načinu
1. Prepričajte se, da je konfiguracija v AP načinu omogočena: indikator počasi utripa modro (enkrat na vsake 3 sekunde). Če utripa hitro (dvakrat na sekundo): pritisnite in držite gumb za vklop na pametni vtičnici 6 sekund, dokler indikator ne začne počasi utripati.
Pametno vtičnico priključite v vtičnico in izberite vrsto naprave (npr. pametna vtičnica) v aplikaciji Smart Life. Izberite vrsto naprave (npr. pametna vtičnica), pojdite na stran „Dodaj napravo" (Add Device) in kliknite „AP način" (AP Mode) v zgornjem desnem kotu zavihka „Dodaj napravo", da dodate napravo.
3. Sledite navodilom v aplikaciji za povezavo pametne vtičnice z vašim Wi-Fi omrežjem.
4. Ponovite postopek konfiguracije v aplikaciji.
5. Posodobite aplikacijo in znova povežite v omrežje Wi-Fi.
6. Ali lahko nadzorujem napravo prek mobilnih omrežij 2G/3G/4G.
Pametna vtičnica in mobilna naprava morata biti povezani z istim Wi-Fi omrežjem, ko pametno vtičnico prvič dodajate. Po uspešni konfiguraciji naprave lahko naprav upravljate na daljavo prek mobilnih omrežij 2G/3G/4G.
5. Kako lahko napravo delim z družino?
Zaženite aplikacijo Smart Life, izberite „Profil" >>„Deljenje naprave" >> „Poslano", tapnite „Dodaj deljenje", zdaj lahko napravo delite z dodanimi družinskimi člani.
6. Kako ponastavim to napravo?
Ponastavitev na tovarniške nastavitve:
Ko je pametna vtičnica priključena v električno vtičnico, pritisnite in držite (6 sekund) gumb za vklop, da naravo ponastavite na tovarniške nastavitve, dokler indikator ne začne hitro utripati modro.

Načini osvetlitve indikatorja:
• Hitro utripanje v modri barvi (dvakrat na sekundo): Začeta konfiguracija v hitrem načinu.
• Počasno utripanje v modri barvi (enkrat na vsake 3 sekunde): Začeta konfiguracija v AP načinu.
• Stalna modra svetloba: Pametna vtičnica je povezana z Wi-Fi omrežjem.
Izključen indikator: Pametna vtičnica je izključena in ni povezave z Wi-Fi omrežjem.

Simbol za ločeno zbiranje, ki je prikazan na izdelku, embalaži in v navodilih, pomeni, da: izdelek v skladu z zahtevami Direktive WEEE 2012/19/EU in njegova embalaža v skladu z Uredbo PPWR 2025/40 pri odstranjevanju potrebna ločena in pravilna obdelava, ki je okolju prijazna in v skladu z lokalnimi predpisi

SR

Uputstvo za upotrebu
Pametna utičnica Focusell F-Energy EU02

Saveti:
Podržava samo Wi-Fi mreže frekvencije 2,4 GHz
Pojednostavljeni koraci za instalaciju aplikacije na vaš pametni telefon ili tablet putem Apple App Store ili Google Play
Kompatibilno sa Amazon Alexa i Google Home

Kako povezati pametnu utičnicu sa Wi-Fi mrežom
Preuzmite ili skenirajte QR kod i instalirajte aplikaciju Smart Life za iOS ili Android.
Nakon preuzimanja, aplikacija će vas zamoliti da registrujete svoj uređaj.
Unesite svoj broj telefona ili e-adresu. Ako izaberete broj telefona, dobićete SMS sa registracionim kodom. Ako odaberete e-mail, zatim ćete kreirati lozinku.
Pažnja: Nije potreban registracioni kod ako se odaberete putem e-maila.
Preporučuje se da pre dodavanja uređaja u aplikaciju, dostupna su dva režima konfiguracije (Brzi režim/AP režim). Preporučuje se brzi režim.

Konfiguracija u brzom režimu (Common)
1. Uverite se da je konfiguracija u brzom režimu: indikator treperi plavo brzo (dva puta u sekundi). Ako treperi sporo (jedanput na svake 3 sekunde), pritisnite i držite dugme za napajanje na pametnoj utičnici 6 sekundi, dok indikator ne počne da treperi.
2. U aplikaciji Smart Life dodirnite ikonu „+" u gornjem desnom uglu, izaberite tip uređaja i uđite u „Dodaj uređaj" (Add Device).
3. Pratite uputstva u aplikaciji kako biste povezali pametnu utičnicu sa vašom Wi-Fi mrežom.
4. Nakon povezivanja, aplikacija će prikazati obaveštenje o uspešnom povezivanju, zatim kliknite na „Gotovo" (Done).
5. Sada možete upravljati pametnom utičnicom putem aplikacije Smart Life.
6. Kada je konfiguracija uspešno završena, indikator svetli plavo, a uređaj će biti dodat na „Listu uređaja" (Device List).

Konfiguracija u AP režimu
1. Uverite se da je aktivirana konfiguracija u AP režimu: indikator svetli plavo sporo (jedanput na svake 3 sekunde). Ako svetli brzo (dva puta u sekundi), pritisnite i držite gumb za napajanje na pametnoj utičnici 6 sekundi dok indikator ne počne sporo da svetli.
Pametnu utičnicu priključite u utičnicu i izaberite vrstu uređaja, izaberite tip uređaja (električna utičnica), uđite na stranicu „Dodaj uređaj" (Add Device) i kliknite na „AP režim" (AP Mode) u gornjem desnom uglu kartice „Dodaj uređaj" kako biste dodali uređaj.
3. Pratite uputstva u aplikaciji kako biste povezali pametnu utičnicu sa vašom Wi-Fi mrežom.
4. Nakon povezivanja, aplikacija će prikazati obaveštenje o uspešnom povezivanju, zatim kliknite na „Gotovo" (Done).
5. Sada možete upravljati pametnom utičnicom putem aplikacije Smart Life.
6. Pratite uputstva u aplikaciji kako biste ponovili pametnu utičnicu sa vašom Wi-Fi mrežom.
7. Nakon uspešnog povezivanja, aplikacija je prikazati obavešten