



MAP106

Amplificatori da palo della linea MAP amplificano e miscelano i segnali provenienti da una o più antenne. Telaio metallico completamente schermato e **connettori di tipo "F" con l'innovativo sistema di bloccaggio del contenitore plastico e la rotazione del telaio metallico garantiscono massima sicurezza, facilità e velocità di installazione.**

ARTICOLO		MAP106
Codice		223122
IN		1
Bande		VHF + UHF
Liv. Usc.	(dB μ V)	115
Guadagno	(dB)	34, 34
Regol.	(dB)	15, 15
Figura di rumore	(dB)	5, 5
Assorbimento	(mA)	75
Conf.	pz	10