



PA2M

Partitori a morsetto della serie PAM in banda TV e Satellite (**5-2400MHz**).

Grazie all'**esclusiva molletta di tenuta**, il connettore centrale rimane solidale con il resto della meccanica, agevolando il fissaggio del cavo.

La nuova meccanica con **dimensioni molto ridotte** e la soluzione a morsetto, priva di connettore F, riducono notevolmente l'ingombro installativo.

L'ottima schermatura garantisce la protezione del segnale dai disturbi LTE presenti in aria.

ARTICOLO		PA2M
Codice		287456
Uscite		2
Perdita di passaggio (dB)	RC 5-40 MHz	4
	TV 47-862 MHz	4,3
	SAT 950-1750 MHz	5,1
	SAT 1750-2150 MHz	5,8
	SAT 2150-2400 MHz	6,8
Isolamento uscite (dB)	RC 5-40 MHz	21
	TV 47-862 MHz	21
	SAT 950-1750 MHz	21
	SAT 1750-2150 MHz	21
	SAT 2150-2400 MHz	20
Dimensioni pezzo	mm	62x33x23