

## LS10/LS24 METALLO

Converter LED tensione costante 230-12/24V per uso interno  
LED converter constant voltage 230-12/24V for indoor use

**Materiale / Material:**

- Metallo  
Metal



Codice Code	Potenza Power	IP	Dimensioni Dimensions	INPUT INPUT	OUTPUT OUTPUT	Dimmerabile Dimmable	Ventola integrata Built-in fan	PKG
LS10/M60W	60W	IP 20	35 x 110 x 78	100-240V	12V DC	-	-	1/1
LS10/M100W	100W	IP 20	38 x 160 x 98	100-240V	12V DC	-	-	1/1
LS10/150W	150W	IP 20	38 x 160 x 98	220-240V	12V DC	-	-	1/1
LS10/200W	200W	IP 20	50 x 207 x 110	220-240V	12V DC	-	Si	1/1
LS10/360W	360W	IP 20	50 x 218 x 115	220-240V	12V DC	-	Si	1/1
LS24/M60W	60W	IP 20	35 x 110 x 78	100-240V	24V DC	-	-	1/1
LS24/M100W	100W	IP 20	38 x 160 x 98	100-240V	24V DC	-	-	1/1
LS24/150W	150W	IP 20	38 x 160 x 98	200-240V	24V DC	-	-	1/1
LS24/200W	200W	IP 20	50 x 207 x 110	200-240V	24V DC	-	Si	1/1
LS24/360W	360W	IP 20	50 x 218 x 115	100-240V	24V DC	-	Si	1/1
LS10DIM150W	150W	IP 20	50 x 290 x 30	200-240V	12V DC	0-10V e Triac	-	1/1
LS24DIM200W	200W	IP 20	50 x 290 x 30	200-240V	24V DC	0-10V e Triac	-	1/1

**Sicurezza / Safety:**

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato / Installation and maintenance must only be carry out by qualified personnel  
Togliere sempre la tensione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione / Always switch off main power before installing or maintenance  
Non smontare o manomettere il prodotto per evitare shock elettrici / Do not disassemble or tamper the product to avoid electrical shocks